

Kits de Contador Digital de Ciclo

ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE DIAFRAGMA

Os kits de contadores de ciclo ARO® fornecem uma maneira precisa de contar os ciclos da bomba para ajudar a estabelecer e manter um programa de manutenção preventiva. O contador de ciclos pode ser montado na bomba com o gabinete fornecido ou montado remotamente em um painel separado de até 7,6 m de distância. A unidade usa um ímã localizado no final da válvula de ar principal e um sensor de efeito Hall para registrar um ciclo completo da bomba.

- Fácil de instalar, sem a necessidade de perfuração ou rosqueamento para instalação do kit
- Contador baseado em bateria de lítio com 7 a 10 anos de vida útil
- O gabinete e o contador atendem às especificações NEMA 4X/IP65
- Monitor de LCD com caracteres grandes, com 8,9 mm
- O botão de reinicialização frontal pode ser desativado para evitar reinicializações autônomas
- Suporte e parafusos de montagem em aço inoxidável resistente a corrosão



Componentes de Montagem em Painel Remoto



Kits Montados na Bomba



Opções de Codificação

	Montagem de Painel Remoto	Kit Montado na Bomba
Contador com Monitor Digital	✓	✓
Carretel Principal com Ímã	✓	✓
Sensor de Efeito Hall com Suporte	✓	✓
Gabinete NEMA 4X		✓
Suporte de Gabinete/ Parafusos de Montagem		✓

Montagem de Painel Remoto				
Tipo de Bomba	Tamanho da conexão	Itens em contato com fluido e corpo central Não Metálicos	Itens metálicos em contato com Fluido	
			Corpo Central não Metálico	Corpo Central Metálico
Série EXP	2,5 cm, 3,8 cm	98244* + 67390**	98244* + 67392**	
	5,08 cm e 7,6 cm	98244* + 67391**	98244* + 67393**	
Série PRO	1,9 cm, 2,5 cm, 3,8 cm e 5,08 cm	98244* + 67169**		

* Contador ** Kit de Carretel e Sensor



Kit Montado na Bomba				
Tipo de Bomba	Tamanho da Porta	Itens em Contato com Fluido Não Metálicos e Corpo Central	Itens em Contato com Fluido Metálicos	
			Corpo Central não Metálico	Corpo Central Metálico
Série EXP	2,5 cm	67571-3	67571-1	67571-2
	3,8 cm	67571-6	67571-4	67571-5
	5,08 cm	67571-9	67571-7	67571-8
	7,6 cm	67571-11	67571-9	67571-10